



Zubehör für Funk-Empfänger und Funk-Repeater RF Magnet-Antenne SMA-Stecker gerade 2,5 m Mat.-Nr.: 1186143 (alte Mat.-Nr.: 01.08.0386)

Produktmerkmale

- RF Magnet-Antenne mit geradem SMA-Anschlussstecker ohne Ferritkern
- Geeignet für SW868 und SW922
- Leitungslänge 2,5 m

Maßzeichnung



Technische Daten

Frequenzbereich
900 / 1800 / 1900 MHz

Impedanz
50 Ω

Verstärkung
0 dBi

Abmessungen
Ø Fuß 34 mm, Höhe ca. 105 mm

Anschlussart
Anschlussleitung RG174

Leitungslänge
2,5 m

Stecker
SMA

Hinweis
Magnetfußantennen müssen auf eine Metallplatte von min. 250 x 250 mm montiert werden.

Gewicht
60 g

Anordnung von Empfänger- und Schalterantenne



- A = Optimale Montage
B = Mögliche Montage
C = Ungeeignete Montage

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.