



## RF Magnet-Antenne 5dBi SMA-Stecker gerade 1,5 m - NET Mat.-Nr.: 1300359

### Produktmerkmale

- RF Magnet-Antenne mit geradem SMA-Anschlussstecker ohne Ferritkern
- Geeignet für SW868 und SW922
- Leitungslänge 1,5 m

### Produktfoto



### Technische Daten

#### Frequenzbereich

824 - 960 MHz, 1,8 GHz / 1,9 GHz

#### Impedanz

50  $\Omega$

#### Verstärkung

5 dBi

#### Abmessungen

Ø Fuß 70 mm, Höhe ca. 341 mm

#### Anschlussart

Anschlussleitung RG58

#### Leitungslänge

1,5 m

#### Stecker

SMA

#### Hinweis

Magnetfußantennen müssen auf eine Metallplatte von min. 250 x 250 mm montiert werden.

#### Gewicht

200 g

### Anordnung von Empfänger- und Schalterantenne



A = Optimale Montage

B = Mögliche Montage

C = Ungeeignete Montage

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.