



Accessoires pour récepteurs et répéteurs radio

Antenne magnétique RF 5dBi avec connecteur droit TNC IP 65 3,6 m

Code-article: 1275629

Caractéristiques du produit

- Antenne magnétique RF avec connecteur droit TNC
- Approprié pour SW868
- Longueur de câble 3,6 m

Notes

- Attention: Raccordement au récepteur n'est possible qu'avec une douille d'antenne RF SMA avec connecteur TNC (code-article 1275627)!

Encombremments



Données techniques

Plage de fréquence

824 - 960 MHz, 1,8 GHz / 1,9 GHz

Impédance

50 Ω

Gain

5 dBi

Dimensions

Ø pied 70 mm, hauteur env. 341 mm

Raccordement

Câble RG58

Longueur câble

3,6 m

Connecteur

TNC

Remarque

Antennes à pied magnétique doivent être montées sur une tôle d'au moins 250 x 250 mm.

Poids

280 g

Montage recommandé entre antennes émettrices et réceptrices



A = Montage optimal

B = Montage possible

C = Montage défavorable

Sous réserve d'erreur ou de modification technique.