



RF magneetantenne 5dBi TNC-stekker IP 65 3,6 m - NET Materiaal-nr.: 1213587

Productkenmerken

- RF-magneetantenne met rechte TNC-aansluitstekker
- Kabellengte 3,6 m

Opmerkingen

- Let op: aansluiting aan ontvanger alleen mogelijk met RF SMA antenne-aansluiting met TNC-stekker (mat. nr. 1216026) of RF R-SMA antenne-aansluiting met TNC-stekker (mat. nr. 1446865)

Productfoto



Technische gegevens

Frequentiebereik

824 - 960 MHz, 1,8 GHz / 1,9 GHz

Impedantie

50 Ω

Versterking

5 dBi

Afmetingen

\varnothing voet 70 mm, hoogte ca. 341 mm

Aansluittype

aansluitkabel RG58

Kabellengte

3,6 m

Stekker

TNC

Opmerking

Magneetvoetantennen moeten worden gemonteerd op een metalen plaat van min. 250 x 250 mm.

Gewicht

295 g

Arrangement van de ontvanger en schakelaar antenne



A = Optimale montage

B = Mogelijke montage

C = Ongeschikte montage

Onder voorbehoud van errata en technische wijzigingen.